



Konstantstrom Konverter LED
Konverter 350mA 3W-16W
Artikel-Nr.: PHE443

rutec LED Konverter Konstantstrom · für die Innenanwendung · IP20 · Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS, TÜV Rheinland · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Schraubanschlüsse · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240V AC · Ausgangsstrom: 350mA · Leistung: 3-16 Watt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835854436
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	141.00 mm
Breite	45.00 mm
Höhe	26.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	3-16 W
Psb	0,00 W





Konstantstrom Konverter LED
Konverter 350mA 3W-16W
 Artikel-Nr.: PHE443

TECHNISCHE DATEN

P _{no}	1,14 W
Strom	350 mA
Input Spannung	100-240
Output Spannung	10-54
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	6.00
Temperaturbereich	-10 - 40
Geeignete Lichtquelle	LED





Konstantstrom Konverter LED
Konverter 350mA 3W-16W
Artikel-Nr.: PHE443

TECHNISCHE ZEICHNUNG

